ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ АГРЕГАТОВ

STIHL

БЕНЗОПИЛЫ

МОДЕЛЬ		H	L	H	L	H	L	см³	мм	BOSCH NGK	мм	1/мин	1/мин	Нм	Нм	Нм	см³/мин. n=10000
MS 150 **MS 150 T** 1146	C1Q-S200A 1146 120 0600	●	●	2 (32/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	23,6	0,3 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	12 800	7	12	15	8,0 (+/-2,0)
	C1Q-S262 1146 120 0604	●	●	2 (32/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 151 1146	1146/05 1146 120 0605	●	●	–	–	3/4 (12/16)	1 (4/16)	23,6	0,3 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3000	12800	12	12	15	8,0 (+/-2,0)
MS 170 1130	S1Q-S57H 1130 120 0603	–	–	–	LD = 2	–	–	30,1	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7	0,5	2 800	14 000 15 500	8	28	50	7,3 (+/-2,0)
MS 180 1130	C1Q-S152 1130 120 0608	–	–	–	LD = 2	–	–	31,8	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 300	8	28	50	7,3 (+/-2,0)
MS 181 1139	1139/22 1139 120 0622	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	31,8	0,25 (+0,10/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	13 500	11	28	50	7,0 (+/-2,5)
MS 192 1137	C1Q-S259 1137 120 0652	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	30,1	0,25 (+0,10/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	13 500	8	25	25	7,5 (+/-1,5)
MS 192 T 1137	C1Q-S258 1137 120 0651	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	30,1	0,25 (+0,10/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	3 000	13 500	8	25	25	7,5 (+/-1,5)
MS 193 1137	1137/20 1137 120 0620	●	●	–	–	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	30,1	0,25 (+0,10/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	13 000	8	25	25	8,4 (+/-1,5)
MS 201 1145	C1Q-S280 1145 120 0617	●	●	2 (32/16)	1 1/4 (20/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	35,2	0,25 (+0,15/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	14 000	10	23	25	мин. 3,5 (+/-1,0) макс. 9,5 (+/-2,0)
MS 201 T 1145	C1Q-S281 1145 120 0618	●	●	2 (32/16)	1 1/4 (20/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	35,2	0,25 (+0,15/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	14 000	10	23	25	мин. 3,5 (+/-1,0) макс. 9,5 (+/-2,0)
MS 210 1123	C1Q-100335G 1123 120 0631	–	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	–	–	35,2	0,3 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2800	12500	12	28	50	7,0 (+/-2,5)
MS 211 1139	C1Q-S269 1139 120 0613	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	35,2	0,25 (+0,10/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	13 500	11	28	50	7,0 (+/-2,5)
	C1Q-S268 1139 120 0612																
MS 230 1123	C1Q-S84B 1123 120 0606	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	40,2	0,30 (+0,20/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	14 000	11,5	28	50	7,0 (+/-2,5)
	C1Q-100335G 1123 120 0631																
MS 231 1143	C1Q-S233 1143 120 0605	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	40,6	0,30 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	13 000	11	28	50	8,0 (+/-3,0)
	C1Q-S234 1143 120 0635																
	C1Q-S296 1143 120 0641																
MS 241 C-M 1143	WTF-1B 1143 120 0600	–		–	–	–	–	42,6	0,30 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	14 000	10	28	50	мин. 4,0 (+/-2,0) макс. 8,0 (+/-3,0)
	WTF-3B 1143 120 0630																
MS 250 1123	WT-215 1123 120 0605	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	45,4	0,30 (+0,20/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 800	14 000	11,5	28	50	7,0 (+/-2,5)
	WT-286A 1123 120 0615																
	C1Q-S84B 1123 120 0606	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)										
	C1Q-S92 1123 120 0620																
MS 260 1121	WT-426 1121 120 0611	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	48,7	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	14 000	11	23	50	мин. 4,5 (+/-2,0) макс. 11,5 (+/-3,0)
	WT-427 1121 120 0612																
	WTE-1 1121 120 0602	●	–	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	50,2									
MS 261 1141	1141/34 1141 120 0634	–	–	–	–	–	–	50,2	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	14 000	10	28	50	мин. 4,5 (+/-2,0) макс. 11,5 (+/-3,0)
	C1Q-S253 1141 120 0617	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
	C1Q-S254 1141 120 0618																
MS 271 1141	C1Q-S212 1141 120 0610	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	50,2	0,30 (+0,20/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 000	11	28	50	8,0 (+/-2,0)
	C1Q-S253 1141 120 0617	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 291 1141	–	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	55,5	0,30 (+0,20/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 000	11	28	50	8,0 (+/-2,0)
	C1Q-S253 1141 120 0617	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
	C1Q-S254 1141 120 0618																
MS 310 1127	HD-19D 1127 120 0650	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	59,0	0,30 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2800	13000	11	28	50	мин. 8 макс. 18
MS 361 1135	HD-34C 1135 120 0601	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	59,0	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	14 000	10	28	50	мин. 5,5 (+/-2,5) макс. 15,0 (+/-3,0)
	C3R-S236 1135 120 0608	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 362 1140	WTE-8 1140 120 0600	●	–	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	59,0	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	14 000	10	33	50	мин. 5,5 (+/-2,5) макс. 15,0 (+/-3,0)
MS 390 1127	HD-19D 1127 120 0650	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	64,1	0,30 (+0,20/-0,15)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 800	13 000	11	28	50	мин. 6,0 (+/-2,0) макс. 17,5 (+3,0/-4,5)
	HD-21D 1127 120 0605	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 440 1128	HD-15D 1128 120 0625	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	70,7	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 500	13 500	11,5	33	50	мин. 6,0 (+/-2,0) макс. 17,0 (+/-3,0)
	HD-17C 1128 120 0622	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 441 1138	HD-41C 1138 120 0600	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	70,7	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 500	15	33	50	мин. 6,0 (+2,0/2,5) макс. 16,5 (+/-3,5)
MS 460 1128	HD-14B 1128 120 0624	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	76,5	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 500	13 500	15	33	50	мин. 6,0 (+/-2,0) макс. 17,0 (+/-3,0)
	HD-24C 1128 120 0626																
	HD-16C 1128 120 0623	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)										
MS 461 1128	HD-50A 1128 120 0629	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	76,5	0,20 (+0,10/-0,05)	BPMR 7 A WSR 6 F	0,5	2 800	13 500	15	33	50	мин. 6,0 (+/-2,0) макс. 17,0 (+/-3,0) макс. 24 (+/-3,0)
MS 462 1142	1142/00 1142 120 0600	●	●	2 (32/16)	1 1/4 (20/16)	3/4 (12/16)	1/4 (4/16)	72,2	0,30 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	3 000	13 500	15	28	50	мин. 6,0 (+/-2,5) макс. 12,0 (+/-3,0) макс. 19 (+/-3,0)
MS 500i 1147	–	–	–	–	–	–	–	79,2	–	CMR 6 H	0,5	3000	13500	14	50	33	мин. 6,0 (+/-2,5) макс. 12,0 (+/-3,0)
MS 660 1122	WJ-67B 1122 120 0621	–	–	1 (16/16)	1 (16/16)	–	–	91,6	0,20 (+0,10/-0,05)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 500	13 500	15	45	70	мин. 10,0 (+/-4,0) макс. 20,5 (+/-3,5)
MS 661 1144	WJ-135A 1144 120 0600	–	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	–	–	91,1	0,30 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 500	15	45	70	мин. 7,0 (+/-2,8) макс. 14,3 (+/-2,5) макс. 18,9 (+/-2,5)
MS 661 C-M 1144	WJ-140 1144 120 0612	–	–	–	–	–	–	91,1	0,30 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	13 500	15	45	70	мин. 7,0 (+/-2,8) макс. 14,3 (+/-2,5) макс. 18,9 (+/-2,5)
MS 880 1124	WG-13 1124 120 0613	●	●	1 (16/16)	1 (16/16)	1/2 (8/16)	1/4 (4/16)	121,6	0,30 (+0,10/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 700	11 000	15	45	80	мин. 14,0 (+/-5,0) макс. 36,0 (+/-5,0)
	WG-12 1124 120 0611	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	1/2 (8/16)	1/4 (4/16)										

ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛЬ		H	L	H	L	H	L	см³	мм	BOSCH NGK	мм	1/мин	Нм	Нм	Нм	Нм	мм
BG 50 4229	C1Q-S68H 4229 120 0606	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,30 (+0,10/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	9	17	21	–	–
BG 56, **SH 56** 4241	C1M-S204 4241 120 0608	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 500	9	17	21	–	–
	C1M-S260E 4241 120 0615	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)										
BG 86 4241	C1M-S203 4241 120 0607	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 500	9	17	21	–	–
	C1M-S228 4241 120 2202																
	4241/23 4241 120 0623	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)										
SH 86 4241	C1M-S203 4241 120 0607	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 500	9	17	21	–	–
	C1M-S228C 4241 120 2202	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)										
BR 200, **SR 200** 4241	4241/25 4241 120 0625	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 500	9	17	21	–	–
SR 420 4203	HD-45 4203 120 0610	●	●	1 (16/16)	2 1/4 (36/16)	1/4 (4/16)	1/4 (4/16)	56,5	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	3 100	10	25	25	–	–
BR 430 4244	C1M-S219 4244 120 0611	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	63,3	0,25 (+0,10/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	3 000	12	20	35	–	–
SR 430, **SR 450** 4244	C1M-S219 4244 120 0611	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	63,3	0,25 (+0,10/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	3 000	12	20	25	–	–
BR 500 4282	4282/10 4282-120-0610	●	●	4 (64/16)	1 3/4 (28/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	64,8	0,25 (+0,10/-0,10)	USR 4 AC CMR 6 H	0,5	2 500	12	20	30	–	0,1
BR 550 4282	4282/12 4282 120 0612	●	●	3 1/2 (56/16)	1 3/4 (28/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	64,8	0,25 (+0,10/-0,10)	USR 4 AC CMR 6 H	0,5	2 500	12	20	30	–	0,1
BR 600 4282	4282/11 4282 120 0611	●	●	2 1/2 (40/16)	2 (32/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	64,8	0,25 (+0,10/-0,10)	USR 4 AC CMR 6 H	0,5	2 500	12	20	30	–	0,1
BR 700 4282	4282/11 4282 120 0611	●	●	–	–	2 (32/16)	21/2 (40/16)	64,8	0,25 (+0,10/-0,10)	USR 4 AC CMR 6 H	0,5	2 500	12	20	30	–	0,1
BR 800 4283	4283/01 4283 120 0601	●	●	–	–	3 1/2 (56/16)	–	79,9	0,25 (+0,10/-0,10)	CMR 6 M	0,5	2 500	12	20	30	–	0,1
	4283/01 4283 120 0601	●	●	–	–	4 (64/16)	–										

КОМБИ-ДВИГАТЕЛИ И МУЛЬТИ-МОТОР

МОДЕЛЬ		H	L	H	L	H	L	см³	мм	BOSCH NGK	мм	1/мин	1/мин	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	мм
KM 55 4140	C1Q-S186B 4140 120 0619	●	●	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	9 500	9	–	17	17	–	–	–
KM 56 4144	C1Q-145C 4144 120 0600	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	CMR 6 H	0,5	2 800	10 000	9	–	20	–	17	–	–
	C1Q-S207 4144 120 0603																			
	C1Q-267A 4144 120 0608	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	–	–													
KM 90 4180	C1Q-S174 4180 120 0611	●	●	3 1/4 (56/16)	1 1/2 (24/16)	–	–	28,4	0,25 (+0,05/-0,10)	USR 7 AC	0,5	2 800	10 500	9	17	–	17	–	12	0,1
KM 100 4180	C1Q-S72 4180 120 0600	●	●	2 (32/16)	3 (48/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	31,4	0,25 (+0,05/-0,10)	USR 7 AC	0,5	2 800	10 500	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S110C 4180 120 0604	●	●	3 1/2 (56/16)	1 3/16 (19/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S174 4180 120 0611	●	●	3 1/4 (56/16)	1 1/2 (24/16)	–	–													
KM 130 4180	C1Q-S173 4180 120 0610	●	●	4 1/2 (72/16)	2 1/2 (40/16)	–	–	36,3	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	10 500	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S176 4180 120 0613	●	●	4 (64/16)	2 (32/16)	–	–													
KM 131 4180	4180/17 4180 120 0617	–	–	–	–	3 1/2 (56/16)	1 3/4 (28/16)	36,3	0,25 (+0,05/-0,10)	NGK CMR6H	0,5	2 800	10 500	12	17	–	17	–	12	0,1
MM 55 4601	C1Q-S202 4601 120 0600	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	8 900	9	–	17	17	–	–	–

МОТОКОСЫ

МОДЕЛЬ		H	L	H	L	H	L	см³	мм	BOSCH NGK	мм	1/мин	1/мин	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	мм
FS 38, **FS 55** 4140	C1Q-S187C 4140 120 0620	●	●	2 1/8 (34/16)	1 6/16 (22/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	8 700 - 10 300	9	–	17	17	–	–	–
	C1Q-S186B 4140 120 0619	●	●	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S265B 4140 120 0622	–	–	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)													
FS 45 4140	C1Q-S186B 4140 120 0619	●	●	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	8 700 - 10 300	9	–	17	17	–	–	–
	C1Q-S265B 4140 120 0622	–	–	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)	2 (32/16)	1 1/2 (24/16)													
FS 50, 56, 70 4144	C1M-S267A 4144 120 0608	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	27,2	0,30 (+0,15/-0,15)	CMR6H NGK 6 H	0,5	2 800	9 000 - 10 600	9	–	20	–	17	–	–
	C1M-S207 4144 120 0603																			
	C1M-S226 4144 120 0605	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	–	–													
FS 87 4180	C1Q-S110 4180 120 0604	●	●	3 1/2 (56/16)	1 3/16 (19/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	28,4	0,25 (+0,05/-0,10)	USR 7 AC CMR 5 H CMR 6 H	0,5	2 800	9 800 - 11 000	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S131B 4180 120 0608	●	●	3 3/4 (60/16)	1 1/4 (20/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S174 4180 120 0611	●	●	3 1/2 (56/16)	1 1/2 (24/16)	–	–													
FS 90 4180	C1Q-S110C 4180 120 0604	●	●	3 1/2 (56/16)	1 3/16 (19/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	28,4	0,25 (+0,05/-0,10)	USR 7 AC	0,5	2 800	9 800 - 11 000	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S174 4180 120 0611	●	●	3 1/2 (56/16)	1 1/2 (24/16)	–	–													
FS 94 4149	RC2-S243A 4149 120 0600	●	●	1 1/4 (20/16)	1 1/2 (24/16)	–	–	24,1	0,30 (+0,15/-0,20)	UMR 4 AC CMR 6H	0,5	2 800	9 800	8	12	17	–	17	–	–
	4149/02 4149 120 0602																			
FS 100 4180	C1Q-S110C 4180 120 0604	●	●	3 1/2 (56/16)	1 3/16 (19/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	31,4	0,25 (+0,05/-0,10)	USR 7 AC	0,5	2 800	9 800 - 11 000	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S131C 4180 120 0608	●	●	3 3/4 (60/16)	1 1/4 (20/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S174 4180 120 0611	●	●	3 1/2 (56/16)	1 1/2 (24/16)	–	–													
FS 111 4180	4180/15 4180 120 0615	–	–	–	–	3 1/2 (56/16)	1 3/4 (28/16)	31,4	0,25 (+0,05/-0,10)	NGK CMR6H	0,5	2 800	9 800 - 11 000	12	17	–	17	–	12	0,1
FS 120 4134	C1Q-S51 4134 120 0651	–	–	–	LD=2	–	–	30,8	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	11 100 - 12 800	10	28	24	–	–	12	–
	C1Q-S161A 4134 120 0652	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
FS 130 4180	C1Q-S98B 4180 120 0601	●	●	4 (64/16)	2 1/2 (40/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)	36,3	0,25 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H	0,5	2 800	9 800 - 11 000	9	17	–	17	–	12	0,1
	C1Q-S114 4180 120 0605	●	●	2 1/2 (40/16)	2 5/8 (42/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S175A 4180 120 0612	●	●	4 1/2 (72/16)	2 1/2 (40/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
	C1Q-S173 4180 120 0610	–	–	4 1/2 (72/16)	2 1/2 (40/16)	–	–													
FS 131 4180	4180/14 4180 120 0617	–	–	–	–	3 1/2 (56/16)	1 3/4 (28/16)	36,3	0,25 (+0,05/-0,10)	NGK CMR6H	0,5	2 800	9 800 - 11 000	12	17	–	17	–	12	0,1
FS 250 4134	C1Q-S51 4134 120 0651	–	–	–	LD = 2	–	–	40,2	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 800	11 100 - 12 800	10	28	24	–	–	12	–
	C1Q-S162 4134 120 0653	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)													
	C1Q-S162A 4134 120 0653	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
FS 350 4134	C1Q-S51 4134 120 0651	–	–	–	LD = 2	–	–	36,3	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 800	11 100 - 12 800	10	28	24	–	–	12	–
	C1Q-S162 4134 120 0653	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	40,2												
	C1Q-S162A 4134 120 0653	●	●	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	3/4 (12/16)													
FS 400 4128	C1Q-S94 4128 120 0603	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	40,2	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7A	0,5	2 800	11 400 - 12 800	10	28	24	–	–	12	–
	C1Q-S154 4128 120 0607																			
FR 410 C-E 4147	WTF-6A 4147 120 0601	●	–	1 3/4 (28/16)	1 1/4 (20/16)	–	–	42,0	0,30 (+0,05/-0,10)	CMR 6 H USR 4 AC	0,5	2 800	13 500	9	28	–	10	17	–	–
FS 450 4128	C1Q-S94 4128 120 0603	●	–	1 1/2 (24/16)	1 (16/16)	3/4 (12/16)	1 (16/16)	44,3	0,25 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 800	11 400 - 12 800	10	28	24	–	–	12	–
	C1Q-S154 4128 120 0607																			
FS 490 C-EM 4148	HDA-302A 4148 120 0601	–	–	–	–	–	–	51,6	0,30 (+0,05/-0,10)	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2 500	11 700 - 12 900	9	28	–	17	–	–	–
	HDA-311 4148 120 0602																			
FS 560 C-EM 4148	HDA-302A 4148 120 0601	–	–	–	–	–	–	57,1	0,30 (+0,05/-0,10)	WSR 6F BPMR 7 A	0,5	2 500	11 700 - 12 900	9	28	–	17	–	–	–
	HDA-311 4148 120 0602																			

МОТОНОЖНИЦЫ И МОТОСЕКАТОРЫ

МОДЕЛЬ		H	L	H	L	H	L	см³	мм	BOSCH NGK	мм	1/мин	1/мин	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	мм
**HS